

Código do produto

F01401

KIT VIDEO WAY 7" 1/L



Referência

1401

EAN

8424299014012

Descrição.

Descrição

Para quem gosta de fazer as coisas de forma diferente FERMAX apresenta o novo Kit Way.

Escolha 20 melodias diferentes, personalize os ajustes do monitor, grave vídeos e capte imagens das suas visitas, tudo isto num único kit.

O kit Way inclui botoneira de rua fabricada em zamak, com camara CCD a cores de série. Instalação Saliente

- Intercomunicação: Estabelece comunicação entre dois monitores instalados dentro da vivenda. No kit de 2 linhas existe a opção de chamada a outra vivenda.
- Reprodutor: Após 3 segundos, o monitor grava automaticamente um vídeo (no caso de existir um cartão micro SD) ou uma fotografia das visitas. Também tem a opção de tirar uma fotografia manualmente enquanto responde à chamada. Os vídeos/fotografias gravados a partir da botoneira de rua são visualizados no ecrã na monitor.
- Ajustes: Brilho/contraste, selecção de melodias, data e hora, volume de chamada para dia e noite, selecção de idiomas (16 idiomas), etc.
- Função "Não incomodar": 1 hora, 8 horas ou modo permanente
- Registo do chamadas: Todas as chamadas, tanto da botoneira para o monitor, do monitor para a botoneira, como entre monitores,

são registradas, e podem ser revisadas mais tarde.

- Ecrã táctil capacitivo: Monitor digital TFT 7" a cores com ecrã táctil capacitivo que permite utilização intuitiva.
- Viseira: Protege a botoneira da chuva, neve, etc. Incluída no kit.

Detalhes Técnicos Adicionais

Tecnologia: 2 fios não polarizados

O kit inclui:

- Placa de rua com viseira.
- Monitor colorido TFT de 7" com tela táctil capacitiva.
- Fonte de energia.

Especificações do monitor:

- Fonte de alimentação do monitor: DC 24~28V.
- Consumo de energia: Standby 12mA; Operação 350mA.
- Tela do monitor: TFT digital colorido de 7". Tela Capacitiva.
- Sinal de vídeo: 1 Vpp, 75Ω, padrão CCIR.
- Fiação: 2 fios, não polarizados.
- Dimensões: 225(A) x 131(V) x 18(P)mm.
- Temperatura de funcionamento: [-20°C, +55°C]

Especificações do painel de rua:

- Fabricado em Zamac.
- Montagem em superfície. É necessária viseira incluída.
- Porta-cartões e botões retroiluminados.
- Câmera CCD colorida de alta sensibilidade.
- Resolução da câmera: 425 x 350
- Ângulo da câmera: Horizontal=93°; Vertical=71°
- Sensor de iluminação.
- Com a fonte de alimentação incluída no kit você pode conectar um abridor de porta 12Vdc 250mA (recomenda-se abridor de porta Fermax ref. 29588).
- Controle de um relé para ativar um abridor de porta.
- Compatível com relé para acionamento de segunda porta (requer relé ref. 1418).
- Possibilidade de adicionar botoneiras adicionais: sim, até 3 botoneiras adicionais (total 4). É necessário trocar as placas de referência. 1419.
- Medidas: 95(A) x 155(V) x 25(P)mm. (39mm de profundidade (D) com viseira)
- IP43
- Temperatura de funcionamento: [-25°C, +70°C]

Detalhes.

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| Peso embalado do produto (kg) | Medidas de embalagem (cm) | Tecnologia de VP |
| 2.3846 | 25,7x23,4x15,5 | WAY |

Manuais

- [97767lKn_Kit_way_V09_18.pdf](#)
- [97767n Kit way V09_18.pdf](#)

Produtos incluídos



F01410
ALIMENTADOR KIT WAY DIN4
24VDC-1.5A



F01412
MONITOR 1 KIT WAY 7"



F01416
PLACA VIDEO KIT WAY 1L COLOR

Acessórios



F01419
CAMBIADOR/DISTRIBUIDOR WAY



F01418
MODULO RELÉ WAY



F01413
MONITOR 2 KIT WAY 7"