



Código do produto

F01431

KIT VIDEO WAY-FI 7" 1/L

Referência

1431

EAN

8424299014319

Descrição.

Descrição

El kit incluye

1438 Placa de vídeo WAY-FI 1/L con visera

1436 Monitor WAY-FI 7" COLOR con pantalla IPS táctil capacitiva.

1440 Alimentador WAY-FI 100-240 Vca 0,6A (50-60Hz) / 26Vcc-2A DIN8

Ampliaciones

1436 Monitor WAY-FI 7" COLOR con pantalla IPS táctil capacitiva.

El KIT WAY-FI puede ampliarse con hasta 2 monitores adicionales sin necesidad de alimentación extra.

Detalhes Técnicos Adicionais

PLACA DE RUA. Ref 1438

- Montagem: Na superfície. A viseira de chuva incluída é necessária para a montagem.
- Grau IP / IK: IP 44 / IK 07
- Acabamento em alumínio
- Ativação do desbloqueio elétrico: Sim (saída 12 Vdc 250 mA, terminais S +, S-). Cronometrado (1-8 s.)
- Potencial relé livre para ativação da 2ª porta (garagem): Sim. Configurável como Normalmente Aberto / Fechado. Cronometrado (1-8 s.)

- Conexão do botão de saída hall: Sim. Ativa o desbloqueio da fechadura elétrica (S +, S-) enquanto é pressionado. Terminais PL, S +
- Câmera: CMOS, resolução 900 TVL. Grande angular (H = 120°; V = 72°). LEDs brancos (6) para iluminação da câmera com ativação do sensor de luz.
- Porta-cartões e conjunto de botões: Porta-cartões frontal removível e botão de chamada, ambos com retroiluminação LED azul. Ativação da luz de fundo por sensor de luz.
- Possibilidade de placas adicionais: Não
- Ajuste de volume do alto-falante: sim
- Temperatura de operação: [-25°C, + 70°C]
- Consumo máximo de liberação da fechadura elétrica: 250 mA em manutenção

MONITOR. Ref 1436

- Encaminhamento de chamadas para celular: Sim (número ilimitado de telefones celulares que podem ser pareados). Possibilidade de selecionar no monitor se a chamada soa simultaneamente no monitor e no smartphone ou primeiro no monitor e depois no smartphone (tempo de retardo programável 5-25 s.). O desvio também pode ser desativado no monitor.
- Montagem: Superfície (conector de parede incluído)
- Tela: tela sensível ao toque capacitiva de 7 "(formato widescreen 16: 9). Resolução 1024 x 600 pixels. Amplo ângulo de visão (tecnologia IPS LCD). A interface de usuário intuitiva oferece suporte a operações de furto.
- Leds: Branco: monitor Ativado; Roxo: Não perturbe ativado; Verde: fotos / vídeos com visualização pendente
- Modo de conversação: mãos-livres
- Conexões da campanha: Sim (terminais GND, BELL)
- Data e hora: Sim (Hora: formato 24h; Data: formato configurável). Programável manualmente a partir do monitor ou sincronizado a partir do APP.
- Modo não perturbe: Sim. Ativação / desativação imediata e / ou cronometrada para um fuso horário do dia.
- Captura de fotos: Sim. Desativado automaticamente (desativado por padrão) e Manual. 100 fotos sem cartão Micro SD, 1.000 com Micro SD. As fotos no monitor podem ser copiadas para o cartão Micro SD.
- Captura de vídeo: Sim. Desativado automaticamente (desativado por padrão) e Manual. Apenas com cartão Micro SD de 8-32 GB, não incluído no kit. Até 128 vídeos de 15s.
- Excluir fotos e vídeos: Sim. Um por um, selecione vários, selecione todos. Quando você atingir o limite de armazenamento, exclua os mais antigos. Opção para formatar o Micro SD. A exclusão após 30 dias é ativada por padrão.
- Histórico de chamadas (com data e hora): Sim. Fotos e vídeos são armazenados com data e hora.
- Auto-on (vista da rua do monitor): Sim
- Abertura da porta pedonal (desbloqueio elétrico da fechadura): Ativa a saída 12 Vdc (Terminais S +, S- no painel). Tempo de abertura programável (1-8 s.)
- Abertura da porta da garagem (desbloqueio eletromagnético): Ativa o relé (terminais COM, O / NC). Tempo de abertura programável (1-8 s.)
- Ajustes de imagem: Sim (brilho, contraste e cor)
- Ajuste do volume de chamadas e conversas: Sim (níveis 0-8)
- Função de intercomunicação interna em casa: apenas entre monitores (não em smartphones). Possibilidade de ligar para um ou ligar para todos. Máximo de até 3 monitores por casa (1 principal e 2 adicionais)

- Idiomas do menu: 16
- Melodias de chamada: 16. Seleccionável para: chamada do painel, campanha, chamada interna.
- Compatibilidade com câmeras CCTV: Não
- Função de abertura para profissionais (capacho): Não
- Conexões: Bus (B, B); Campanha (GND, BELL); Slot para cartão Micro SD (8-32 GB); Conector Micro USB para adaptador Micro USB para RJ45 (Ethernet), incluindo cabo; Interruptor de combinação de impedância para o sinal de vídeo (interruptor DIP 1 LIGADO no final da linha)

ALIMENTADOR

- Características: 100-240 Vca, 0,6 A (50-60 Hz) / 26 Vcc, 2 A. Montagem em trilho DIN 8

APP-SMARTPHONE

- Aplicativo: gratuito. Compatibilidade com IOS (9.0 ou superior); Android (5.1 ou superior)
- Operação: Wi-Fi e / ou 3G / 4G
- Número máximo de emparelhamentos por instalação: ilimitado
- Número máximo de instalações por smartphone: ilimitado
- Auto-on (vista da rua do monitor): Sim
- Abertura diferenciada da porta da casa e porta da garagem: Sim (através do código de segurança)
- Captura de fotos e gravação de vídeo: manual (apenas armazenamento em smartphone)
- Modo de conversação: mãos-livres configuráveis (padrão) / Push-to-talk
- Cancelando o microfone (mudo) e alto-falante (mudo): Sim
- Modo de exibição: Ajustável (25 fps, 10 fps, imagem fixa + áudio). Opção de tela inteira.
- Registro de chamadas: Sim (perdidas, recebidas, com informações de data e hora)

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
1.9908	21x29x11,5	WAYFI

Manuais

- 970148_Manual_Instalador_Kit_WAY-FI_V07_21.pdf
- 970149_Manual_Usuario_Kit_Way-Fi_V07_21.pdf

Produtos incluídos



F01440
ALIMENTADOR KIT WAY-FI



F01436
MONITOR KIT WAY-FI 7" V2




F01438
PLACA VIDEO KIT WAY-FI 1L COLOR
V2

Acessórios



F09984
ADAPTADOR FONTE A CÂMARA
AUXILIAR CCTV



F09982
ALIMENTADOR CÂMARA AUXILIAR
CCTV



F09981
CÂMARA AUXILIAR CCTV MONTAGEM
PAREDE



F09980
CÂMARA AUXILIAR CCTV MONTAGEM
TECTO



F09983
PAR DE BALUNS PARA CÂMARA
AUXILIAR CCTV